

**RF1MCW****CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO**

Il contatto magnetico wireless RF1MCW è dotato di un ingresso ausiliario cablato per il collegamento e la trasmissione di una zona indipendente in centrale. Il contatto magnetico è dotato di due ampolle reed per un posizionamento flessibile del magnete esterno. Eccellente portata radio e lunga durata delle batterie garantiscono prestazioni costanti nel tempo. Colore bianco.

AWARDSDESIGN
MILANODESIGN PLUS
powered by building


RF1MCW
CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo sensore	Contatto magnetico
Tecnologia wireless	Protocollo bidirezionale
Modulazione	GFSK
Banda frequenze radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Eventi trasmessi	Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica
Supervisione	Sì
Protezione tamper	2 antimanomissione e antistrappo
Normative EN	Immunità EMC EN 50130-4
Posizioni magneti	2 (destra/sinistra)
Bilanciamento delle zone cablate	NO, NC, EOL, DEOL
Espansioni o Centrali compatibili	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)
Tipo di centrale	VEDO / SECURHUB
Scheda radio per centrali Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

FUNZIONI

Configurazione da centrale	Sì
Indicatore qualità del segnale a bordo	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Altezza (mm)	92
Larghezza (mm)	22
Profondità (mm)	25
Montaggio in superficie	Sì
Altezza magneti (mm)	50
Larghezza magneti (mm)	11



RF1MCW

CONTATTO MAGNETICO RADIO 1IN BIANCO

CARATTERISTICHE HARDWARE

Profondità del magnete (mm)	8
-----------------------------	---

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Portata massima di corrente del contatto (mA)	26.00
---	-------

Corrente assorbita in stand-by (µA)	4
-------------------------------------	---

Tipo di contatto	Reed
------------------	------

Soglia di bassa tensione (V)	2,6
------------------------------	-----

BATTERIE

Tipo batteria	1x litio 3V tipo CR123 (inclusa)
---------------	----------------------------------

Codice Comelit batteria	30007622
-------------------------	----------

Controllo livello batteria	Sì
----------------------------	----